

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

**TIME**  
**solutions**<sup>®</sup>  
M E X I C O

**Sistema automatizado para la apertura y cierra de puertas con Brazo de Empuje de hasta 110 cm/ 100Kg (ED100)**



**dormakaba** 

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)

[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)

Es la novedosa y cómoda manera de abrir puertas sin esfuerzo y cerrarlas de modo automático.

- Para uso en puertas de hasta <1100 mm
- Peso Máximo de la puerta: 100 Kg
- Con brazo de empuje (abre hacia el exterior).
- Debe indicar si abre hacia adentro antes de ordenar ya que por default viene con brazo de apertura externa.
- Tiempo de apertura (0 - 90°) ajustable: 5 a 10 seg.
- Tiempo de cierre (0 - 90°) ajustable: 5 a 10 seg.
- Tiempo de permanecer abierta la puerta ajustable: 5 a 30 seg. (en modo PowerLess).
- Ángulo de Apertura ajustable máx.: 110 °
- Dimensiones: 60x 530 x 80 mm
- Peso: 3.2 Kg.
- Alimentación: 110 VCA
- Modo de protección: IP20.
- Certificado CE.

#### Funciones del sistema:

- **PowerLess:** Apertura de puerta manual sin esfuerzo. El cierre de la puerta sucede de modo automático y se regula según el tiempo, ajustado individualmente, que debe permanecer la puerta abierta.
- **Push&Go:** Tras una apertura manual hasta 3° se dispara la apertura automática de la puerta. PORTEO abre y cierra la puerta de forma automática según el tiempo previamente ajustado que debe permanecer abierta.
- **PowerMotion:** Apertura automática de la puerta, cierre automático de la puerta en combinación con cerraderos eléctricos y generadores de impulsos externos, como un botón. Una vez transmitido el pulso la puerta se abre tras la liberación del cerrojo eléctrico y, transcurrido el tiempo de permanencia previamente ajustado, se cierra de modo automático.
- **PermanentOpen:** Con esta función es posible mantener la puerta abierta. Permanece así hasta no recibir una señal.